

## Afficheur LCD LCD Afficheur



# TRICOLOR

Afficheur LCD de cabine.  
Car lcd position indicator.

PATENTED

EN

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Modèle LCD: afficheur LCD de cabine disponible sur fond bleu ou noir.
- Montage rapide: frontale à l'aide de cadre ou affleurant avec goujons soudés sur boîtes planes.
- Écran: en polycarbonate transparent anti-choc et anti-rayure.
- Couleurs: éclairage blanc sur fond bleu ou bien 5 couleurs au choix (azur, blanc, ambre, vert, rouge) sur fond noir.
- Câblage: à bornes et connecteurs.
- Commun: positif ou négatif.
- Alimentation: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signaux base: étage, flèches, hors de service et surcharge.
- Signaux en option: Alarme envoyée jaune, alarme reçue verte et surcharge rouge.
- Caractères disponibles: set caractères alphabet latin, cyrillique et grec programmables.
- Mini gong à trois tons et programmable.
- Programmation facile grâce à un clavier numérique EASY incorporé.
- 32 arrêts en binaire, 14 arrêts, 1 pôle par étage.
- 64 arrêts en modalité autonome avec capteurs magnétiques.
- Flèche montée descente (41mm).
- Disponible dans la version série CAN ou RS485.

### MAIN FEATURES

- Lcd model: car indicator lcd available in blue or black background.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1.2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Screen: lens polycarbonate (shock-proof and anti-crash).
- Colours: white LED on blue background or 5 different colours (navy blue, white, yellow, green and red) on black background.
- Wiring: screws or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Common: positive or negative.
- Power supply: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signals: floors, arrows, out of service and overload signals.
- Optional signals: sent and acknowledged alarms (yellow and green) and overload red signal.
- Available characters: programmable characters set in Latin, Cyrillic and Greek alphabetic.
- 64 stops in independent mode (magnetic sensors).
- Integrated and programmable three-tone chime.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.
- 32 stops in binary code, 14 stops 1 wire for floor.
- Up and down arrow (41mm).
- Available in CAN and RS485 serial version.



CADRE - Argent, or et canon du fusil.  
FRAME - Chrome / Gold / Anthracite.

EN OPTION - Verre anti-vandalisme dans la version avec montage affleurant. OPTIONS - Vandal proof glass for the flush mounting version.

## TRICOLORE BLEU

### BLUE TRICOLOR



LCD520-A: parallèle / parallel.  
 LCD530-A: parallèle, numérique cat.com / parallel, common cathode.  
 LCD500-A: sériel / serial.  
 LCD520: avec capteur magnétique / with magnetic sensor.  
 LCD539-A: cathode commune, connecteurs latéraux / common cathode, lateral connectors.

## TRICOLORE NOIR

### BLACK TRICOLOR



LCD527-A: parallèle / parallel.  
 LCD537-A: parallèle, numérique cat.com / parallel, common cathode.  
 LCD530: avec capteur magnétique / with magnetic sensor.  
 LCD523-A: LCD parallèle au-dessus des portes d'étage / parallel lcd above landing doors.  
 LCD523-A: LCD parallèle au-dessus des portes d'étage, numérique cat.com / parallel lcd above landing doors, common cathode.

## MONOCOLOR BLEU

### BLUE MONOCOLOR



LCD521-A: parallèle / parallel.  
 LCD531-A: parallèle, numérique cat.com / parallel, common cathode.  
 SERCAR\_LCD\_2.4: sériel / serial.  
 LCD522-A: LCD parallèle au-dessus des portes d'étage / parallel lcd above landing doors..  
 LCD523-A: LCD parallèle au-dessus des portes d'étage, numérique cat.com / parallel lcd above landing doors, common cathode.  
 LCD550-A: LCD sériel au-dessus des portes d'étage / serial lcd above landing doors..

## CODES KIT FIXATION / FIXING KIT CODES

KIT VG003: cadre chromé / chromium frame.

KIT VG004: cadre doré / golden frame.

KIT VG007: cadre anthracite / anthracite frame. KIT-FIX-C-FL-TRIC-

1.2: kit pour montage affleurant sur plaque de 1.2mm / kit KIT-FIX-C-FL-TRIC-2: kit pour montage affleurant sur plaque de 2mm / kit for

for flush mounting on 1.2mm faceplates.  
 flush mounting on 2mm faceplates.

## DIMENSIONS / DIMENSIONS

