

Afficheur LCD LCD Afficheur



ICARO



EN

Afficheur palier LCD.
Landing lcd position indicator.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Modèle LCD: afficheur palier LCD disponible sur fond bleu ou noir.
- Montage rapide: frontale à l'aide de cadre ou affleurant avec goujons soudés sur boîtes planes.
- Écran: en polycarbonate transparent anti-choc et anti-rayure.
- Couleurs: éclairage blanc sur fond bleu ou bien 5 couleurs au choix (azur, blanc, ambre, vert, rouge) sur fond noir.
- Câblage: à vis ou connecteurs précâblés (AMP ou JST).
- Commun: positif ou négatif.
- Alimentation: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signaux base: étage, flèches, hors de service.
- Signaux en option: Alarme envoyée et surcharge.
- Mini gong à trois tons et programmable.
- Programmation facile grâce à un clavier numérique EASY incorporé.
- 32 arrêts en binaire, 11 arrêts à 1 pôle par étage.
- Jusqu'à 64 arrêts en modalité autonome (capteurs magnétiques).
- Flèche montée/descente (40,5mm).
- Disponible en version sérielle CAN et RS485.
- Possibilité d'augmenter la codification binaire, binaire niée, BCD, Gray et 7 segments.

MAIN FEATURES

- Lcd model: indicator lcd available in blue or black background.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1.2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Screen: lens polycarbonate (shock-proof and anti-crash).
- Colours: white LED on blue background or 5 different colours (navy blue, white, yellow, green and red) on black background.
- Wiring: screws or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Common: positive or negative.
- Power supply: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signals: floors, arrows, out of service.
- Optional signals: sent alarm and overload signal.
- Integrated and programmable three-tone chime.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.
- 32 stops in binary code, 11 stops 1 wire for floor.
- 64 stops in independent mode (magnetic sensors).
- Up and down arrow (40,5mm).
- Available in CAN and RS485 serial version.
- Possibility to implement binary, inverted binary, BCD, Gray and 7 segments codes.

COULEURS / COLOURS

Blanc, jaune, aigue-marine, rouge
et vert. / White, yellow,
aquamarine, red and green.



CADRE - Argent, or et canon du fusil.
FRAME - Chrome / Gold / Anthracite.

EN OPTION - Verre anti-vandale dans la version avec montage
affleurant. OPTIONS - Vandal proof glass for the flush mounting
version.



ICARO BLEU BLUE ICARO

DIMENSIONS / DIMENSIONS




PARALLÈLE / PARALLEL: LCD622-A (numérique / digital), LCD623-A (alphanumérique / alphanumeric), LCD632-A (numérique cat.com. / digital common cathode), LCD633-A (alphanumérique, cat.com / alphan., common cathode).
SÉRIEL / SERIAL: LCD602-A (numérique / digital).

AFFICHEUR LINTEAU SÉRIEL / SERIAL LCD ABOVE LANDING DOORS: LCD650-A (numérique / digital). AFFICHEUR LINTEAU PARALLÈLE / PARALLEL LCD ABOVE LANDING DOORS: LCD660-A (numérique / digital), LCD670-A (numérique cat. Com / digital, commune cathode).




ICARO BLEU AVEC ICÔNE BLUE ICARO WITH ALARM SIGNALS



PARALLÈLE / PARALLEL: LCD621-A (numérique / digital), LCD620-A (alphanumérique / alphanumeric), LCD631-A (numérique cat.com. / digital cat.com.), LCD630-A (alphanumérique, cat.com / alphanumeric, cat.com).

SÉRIEL / SERIAL: LCD601-A (numérique / digital), LCD600-A (alphanumérique / alphanumeric).
SÉRIEL POUR BUGATTI / SERIAL LCD ABOVE LANDING DOORS: LCD681-SER (numérique, commun positif et négatif / digital, positive and negative common).

PARALLÈLE POUR BUGATTI / PARALLEL LCD ABOVE LANDING DOORS: LCD681-PAR (numérique, commun positif et négatif / digital, positive and negative common).



ICARO NOIRE AVEC ICÔNE BLACK ICARO WITH ALARM SIGNALS

Encadrement de la carte montée derrière la plaque. / Display Encumbrance.

Dimension en mm / Dimensions in mm.

PARALLÈLE / PARALLEL: LCD627-A (numérique / digital), LCD637-A (numérique cat.com / digital common cathode), LCD629-A (alphanumérique / alphanumeric), LCD639-A (alphanumérique, cathode commune / alphanumeric, commune cathode)

SÉRIEL / SERIAL: LCD607-A (numérique / digital), LCD609-A (alphanumérique / alphanumeric).

SÉRIEL POUR BUGATTI / SERIAL LCD ABOVE LANDING DOORS: LCD687-SER (numérique / digital), LCD689-A (alphanumérique / alphanumeric).

AFFICHEUR LINTEAU PARALLÈLE / PARALLEL LCD ABOVE LANDING DOORS: LCD667-A (numérique / digital), LCD677-A (numérique, cat. Com / digital, commune cathode).

CODES KIT FIXATION / FIXING KIT CODES

KIT CORNICE VG009: kit avec cadre chromé / fixing kit with chromium frame.

KIT CORNICE VG010: kit avec cadre doré / fixing kit with golden frame.

KIT CORNICE VG011: kit avec cadre canon du fusil / fixing kit with anthracite frame.

KIT-FIX-C-FL-600-1.2: kit montage affleurant sur plaque 1.2. / fixing kit for flush mounting on 1.2mm faceplate.

KIT-FIX-C-FL-600-2: kit montage affleurant sur plaque 2 mm / fixing kit for flush mounting on 2mm faceplate.

KIT.V.ICARO.BUG: kit montage affleurant sur Bugatti / fixing kit for flush mounting on bugatti panel.